



DOT.COM L4 ST 93032

424 213 04 932 B-FG

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 424 213 04 932 B-B



NERO-CROMATO 424 213 04 932 B-C

BLACK-FLEMISH GOLD 424 213 04 932 B-FG

BIANCO-NERO 424 213 04 932 W-B

BIANCO-CROMATO 424 213 04 932 W-C

BIANCO-FLEMISH GOLD 424 213 04 932 W-FG



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - 158 x 40
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	62
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.30
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	4 x REFLECTOR FL-32° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-1050mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 5,7-12,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648-1226lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	32°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1226lm // 12,6W // 97lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	889lm // 14,5W // 61lm/W

Requisiti





LED POWER SUPPLY 500 / 1050mA-DC DIM


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [424_213_04_XXX_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 30	3 ☐
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 45	3 ☐
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 30	3 ☐
 300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 45	3 ☐




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

4 | 3 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(4) | 4(3) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4(2) | 3(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | 3 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(2) | 3(1) | - ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72













300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

9(7) | 7(4) | - ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1) -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	3(2) 2(1) -	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->7 3->7 3->5	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 90			
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9	3(3)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 90			
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W	1(0)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 48			
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	3 3 3	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	4 4 2	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	4 4 3	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	6(6) 6(4) 4(3)	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 4 3	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 54			

	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	2->2 2->2 - ☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	3->4 3->4 - ☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 48	3 2 - ☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	3 ☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	3 ☐

Notes: