



## SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 W-W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 19898 9030 B-B



**FLEMISH BRONZE-ZWART** 19898 9030 FBR-B

**FLEMISH GOLD-ZWART** 19898 9030 FG-B

**VOLLEDIG WIT** 19898 9030 FW

**GOUD KLEUR-ZWART** 19898 9030 GC-B

**WIT-WIT** 19898 9030 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Half inbouw                                                                                    |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - 51                                                                                              |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 40                                                                                                     |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                                  |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F                                            |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC, LCA                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                      |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SMD</b>                      | SDCM2                                                    |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                      |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 664lm // 11,7W // 57lm/W                                 |

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

### Opties

MOUNTING KIT FLUSH SPY

### Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 W-W

GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19898\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY   | Required |
|  <b>Wood</b>                        | -                                                                                                                      |          |
|  <b>Concrete</b>                   | -                                                                                                                      |          |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  <b>Hollow-core slab</b>           | -                                                                                                                      |          |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          | -                                                                                                                      |          |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen











# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP SOFT 93045










19898 9030 W-W

|                                                                                    |                                                                          |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                                           |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |      |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |      |                          |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                    |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |      |                          |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |      |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 56                                                 |      |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 3(3) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 82                                                 |      |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                           |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |      |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                            |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |      |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 5(3) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 84                                                 |      |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                           |      |                          |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                                 |      |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 W-W


|                                                                                    |                                                                             |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b><u>300 90 125</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5             | 1(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                        |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                             |      |                          |
|    | <b><u>21012 0010</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                       | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                                |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                             |      |                          |
|    | <b><u>21012 0021</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                  | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                       |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                             |      |                          |
|    | <b><u>21012 0035</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                  | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                        |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                             |      |                          |
|  | <b><u>21012 004W</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                   | 3(3) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                             |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                             |      |                          |
|  | <b><u>21012 005W</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                             |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                             |      |                          |
|  | <b><u>21012 0278</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                               |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                             |      |                          |
|  | <b><u>21012 0288</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                               |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                             |      |                          |
|  | <b><u>21012 0298</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                               |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48                                             |      |                          |
|  | <b><u>21032 0305</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                        |      |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                             |      |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 W-W

### Montage kit




**414 90 01** MOUNTING KIT FLUSH SPY


Uitsparingsmaat (mm): 83

☐


### Licht veranderende onderdelen



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐


**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐




# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP SOFT 93045

19898 9030 W-W

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Vervangbare reflector / lens

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

Notes: