



M26L - OCTAV 27 92730 MDL

29013 9220 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



ЧЕРНЫЙ 29013 9220 B

ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 29013 9220 FBR

ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 29013 9220 FG

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 29013 9220 GC

БЕЛЫЙ 29013 9220 W



Веб страница продукта



|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                              |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                   |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник                              |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                         |
| ВЕС (КГ)                       | 0.3                                                                          |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 85° swiveling, 360° rotatable                                          |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 27 L TUBE B included |
| Электрические характеристики   |                                                                              |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                                       |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                          |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                            |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC                                                                     |
| Характеристики источника света |                                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                          |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm                             |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                                             |
| SDCM                           | SDCM1                                                                        |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                          |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                                               |
| BEAMANGLE                      | 30°                                                                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 753lm // 5,8W // 129lm/W                                                     |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 276lm // 6,7W // 41lm/W                                                      |

Примечания

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29013\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Блоки питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # светильников       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> | Мин. ток   Макс. ток |

|                                                                                                                                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><b>21032 0030</b> SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD</div></div> | 28 <input type="text"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                                                                                   |                         |

| SMART 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | # светильников       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> | Мин. ток   Макс. ток |

|                                                                                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><b>300 90 011</b> SMART 48 MODULATOR DIM9</div></div> | 28 <input type="text"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM                                                                       |                         |

|                                                                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><b>300 90 012</b> SMART 48 MODULATOR WD</div></div> | 28 <input type="text"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                                                                           |                         |

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | # светильников       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> | Мин. ток   Макс. ток |

|                                                                                                                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div> | 15 <input type="text"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                                                                                         |                         |

# DELTALIGHT

## M26L - OCTAV 27 92730 MDL

29013 9220 B

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 36 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 15 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 30 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                               |                                                         |    |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                             |                                                         |    |                          |

### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                    | Варианты цвета корпуса                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE     |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m  |

Notes: