
DELTALIGHT




M26L - MULTINOVA 30 930 MDL

REFERENZEN 27938 9300 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 27938 9300 B
GOLDFARBEN 27938 9300 GC
WEISS 27938 9300 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2174lm // 14,9W // 146lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1580lm // 17,1W // 92lm/W

Bemerkungen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **27938_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M26L - MULTINOVA 30 930 MDL

27938 9300 W


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 11


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 11

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 11


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 6

Dimmtyp: nicht dimmbar




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14

Dimmtyp: nicht dimmbar

M26L - MULTINOVA 30 930 MDL


27938 9300 W



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 6

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40









21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 11

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN


SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Erhältliche Farben
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile	Erhältliche Farben
 **23375 0000** SLM35R - PROFILE	
 **23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m	


DELTALIGHT

M26L - MULTINOVA 30 930 MDL

27938 9300 W



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

Notes: