



DOT.COM L2 ST 93046

424 213 02 933 B-FG

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 424 213 02 933 B-B



SCHWARZ-CHROM 424 213 02 933 B-C

SCHWARZ-FLEMISH GOLD 424 213 02 933 B-FG

WEISS-SCHWARZ 424 213 02 933 W-B

WEISS-CHROM 424 213 02 933 W-C

WEISS-FLEMISH GOLD 424 213 02 933 W-FG



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - 84 x 40
EINBAUTIEFE (MM)	62
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.30
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	2 x REFLECTOR WFL-46° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-1050mA-DC

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, LCA

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 2,8-6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 324-613lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	46°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	613lm // 6,3W // 97lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	360lm // 7,2W // 50lm/W

Erforderliches Zubehör





LED POWER SUPPLY 500 / 1050mA-DC DIM











Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [424_213_02_XXX_HAND.pdf](#)











DECKENKOMPATIBILITÄT






Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30	7 ☐
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45	7 ☐
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 30	7 ☐
 300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 45	7 ☐

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	7	☐
Dimmtyp: 1-10V			
Ausschnittmaß (mm): 30			
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	7	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 45			
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	7	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 30			
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	7	☐
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	8 7	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster			
Ausschnittmaß (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	12(12) 12(9) 9(6)	☐
Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster			
Ausschnittmaß (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	8(5) 7(3)	☐
Dimmtyp: 1-10V / Taster			
Ausschnittmaß (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2->7 2->7	☐
Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	8(5) 7(3) -	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 72			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	7(5) 4(3) -	☐
Dimmtyp: 1-10V / Taster			
Ausschnittmaß (mm): 55			

	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	7(5) 4(3) -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	6->14 5->14 5->11	☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 90	7(6)	☐
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 48	3(1)	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	2->7 2->7 2->6	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	2->9 2->8 2->6	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	2->9 2->9 2->6	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	12(12) 12(9) 9(6)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	2->9 2->8 2->6	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	3->4 3->4 -	☐

	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	6->9 6->8 -	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	2->7 2->4 -	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	3->3	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	7	☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	7	☐

Notes: