
DELTALIGHT




SPY 66 CLIP 92745

PRODUCTREFERENTIE 24621 9230 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 24621 9230 B-B
VOLLEDIG WIT 24621 9230 FW
WIT-WIT 24621 9230 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Half inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 51
INBOUWDIEPTE (MM)	40
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2688lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2688lm // 25W // 108lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1845lm // 28,8W // 64lm/W

Opmerkingen

GLASS / LENS 57: max. 500mA

Benodigdheden

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Opties

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Accessoires

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 13/10/2026

DELTALIGHT

SPY 66 CLIP 92745

24621 9230 W-W

LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24621_XXX0_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 **Plasterboard**	414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 **Stucanet**	414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 **Wood**	-	
 **Concrete**	-	
 **Concrete + plaster**	414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 **Lintel + plaster**	414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 **Hollow-core slab**	-	
 **Hollow-core slab + plaster**	414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY	Required
 **Stretched ceiling**	-	

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

DELTALIGHT

SPY 66 CLIP 92745


24621 9230 W-W



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

SPY 66 CLIP 92745


24621 9230 W-W



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1 | 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) | 2(1)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0) | 1(0)


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1 | - | 1


Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(1) | 1(0) | 1(0)

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 3(3) | 3(2) | 2(1)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0) | 0

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 1(1) | 1(0) | 0

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55

SPY 66 CLIP 92745


24621 9230 W-W



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2 | 2 | 2

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1 | 1

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1 | 1

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1 | 1

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 2(2) | 2(1)

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1 | 1

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 1 | 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1 | 1 | 0

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 1(1)


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60

DELTALIGHT

SPY 66 CLIP 92745


24621 9230 W-W



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 1(0)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 1(0)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 1

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30


Montage kit




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY

Uitsparingsmaat (mm): 83

Licht veranderende onderdelen




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




24611 0160 GLASS SBL 57

SPY 66 CLIP 92745


24621 9230 W-W




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57



24611 0190 SOFTENING LENS 57




24611 0200 SPREAD LENS 57



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Maak je product af



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

Vervangbare reflector / lens



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

DELTALIGHT

SPY 66 CLIP 92745

24621 9230 W-W



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

Notes: