
DELTALIGHT




# MINI DEEP RINGO II OK 92718

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 19425 9210 FBR

DISPONIBILE IN
**NERO** 19425 9210 B
**ALU SPAZZOLATO** 19425 9210 BRA
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 19425 9210 BRAT
**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 19425 9210 BRBB
**RAME SPAZZOLATO** 19425 9210 BRCU
**ORO SPAZZOLATO** 19425 9210 BRG
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 19425 9210 BROB
**CREMA** 19425 9210 CR
**FLEMISH BRONZE** 19425 9210 FBR
**FLEMISH GOLD** 19425 9210 FG
**BIANCO** 19425 9210 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 71 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 80 |
| **SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)** | min.5 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.2 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 30° girevole, 360° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD, LCA |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM1 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 974lm // 8,6W // 113lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 674lm // 9,9W // 68lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

DELTALIGHT

# MINI DEEP RINGO II OK 92718

19425 9210 FBR


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19425_XXX0_HAND.pdf**

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |
|  **Stucanet** | - |
|  **Wood** | - |
|  **Concrete** | - |
|  **Concrete + plaster** | - |
|  **Lintel + plaster** | - |
|  **Hollow-core slab** | - |
|  **Hollow-core slab + plaster** | - |
|  **Stretched ceiling** | - |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Kit di emergenza











**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimensione del foro (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


# MINI DEEP RINGO II OK 92718

19425 9210 FBR

| Alimentatore per led | # apparecchi |
|---|---|
| # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '\|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. | **Corrente min. \| Corrente max.** |
|  **300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1<br>**Tipo di regolazione: 1-10 V**<br>**Dimensione del foro (mm): 30** | 2 |
|  **300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br>**Tipo di regolazione: DALI**<br>**Dimensione del foro (mm): 45** | 2 |
|  **300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL<br>**Tipo di regolazione: non dimmerabile**<br>**Dimensione del foro (mm): 30** | 2 |
|  **300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL<br>**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**<br>**Dimensione del foro (mm): 45** | 2 |
|  **300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1<br>**Tipo di regolazione: 1-10 V**<br>**Dimensione del foro (mm): 30** | 2 |
|  **300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br>**Tipo di regolazione: DALI**<br>**Dimensione del foro (mm): 45** | 2 |
|  **300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL<br>**Tipo di regolazione: non dimmerabile**<br>**Dimensione del foro (mm): 30** | 2 |
|  **300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL<br>**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**<br>**Dimensione del foro (mm): 45** | 2 |

# MINI DEEP RINGO II OK 92718


19425 9210 FBR




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 2 | 2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 4(4) | 4(4)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1)


**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2 | -


**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) | 2(1)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 90**





**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 50**

# MINI DEEP RINGO II OK 92718


19425 9210 FBR




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 3 | 3

**Tipo di regolazione: 1-10 V**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 3 | 3

**Tipo di regolazione: DALI**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 4(4) | 4(3)

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3 | 3

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**


**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1


**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**

DELTALIGHT

# MINI DEEP RINGO II OK 92718


19425 9210 FBR




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**


**Dimensione del foro (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


**Dimensione del foro (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

Notes: