



## SPY FOCUS CLIP MP 930

19873 9300 FBR-B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 19873 9300 B-B



**FLEMISH BRONZE-ZWART** 19873 9300 FBR-B

**FLEMISH GOLD-ZWART** 19873 9300 FG-B

**VOLLEDIG WIT** 19873 9300 FW

**WIT-ZWART** 19873 9300 W-B

**WIT-WIT** 19873 9300 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                       |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Half inbouw                                          |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - 51                                                    |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 40                                                           |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                         |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                          |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roterbaar                         |
| <b>INFO</b>                   | ADJUSTABLE BEAM 12°-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, EAC, ENEC, LCA                           |

### Info lichtbron

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                          |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2101lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                              |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                        |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                          |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                               |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 12°-45°                                                      |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2101lm // 17,2W // 123lm/W                                   |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 735lm // 19,8W // 37lm/W                                     |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Opties

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19873\\_9X00\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPY FOCUS CLIP MP 930

19873 9300 FBR-B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>               |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Stucanet</b>                     |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Wood</b>                         | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete</b>                     | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab</b>           | -                                                                                                                                            |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Stretched ceiling</b>          | -                                                                                                                                            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

## SPY FOCUS CLIP MP 930

19873 9300 FBR-B

|  |                                                                          |                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | Dimtype: niet dimbaar                                                    |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                                      |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                                      |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | Dimtype: 1-10V                                                           |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                                      |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | Dimtype: DALI                                                            |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                                      |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | Dimtype: niet dimbaar                                                    |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                                      |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                                      |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 1   1 <input type="checkbox"/>       |
|  | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 56                                                 |                                      |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 2(2)   2(2) <input type="checkbox"/> |
|  | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 82                                                 |                                      |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 1(1)   1(0) <input type="checkbox"/> |
|  | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                           |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |                                      |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 1   - <input type="checkbox"/>       |
|  | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                                      |

## SPY FOCUS CLIP MP 930

19873 9300 FBR-B

|                                                                                    |                                                                   |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b><u>300 90 68</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5         | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                              |             |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 72                                   |             |                          |
|    | <b><u>300 90 69</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9      | 3(3)   3(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop                         |             |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                   |             |                          |
|    | <b><u>300 90 124</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7        | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of met drukknop                             |             |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                   |             |                          |
|    | <b><u>300 90 125</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5   | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                              |             |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                   |             |                          |
|  | <b><u>300 90 135</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV          | 2->2   2    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                      |             |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 90                                   |             |                          |
|  | <b><u>21012 0010</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER             | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                      |             |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                   |             |                          |
|  | <b><u>21012 0021</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1        | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                             |             |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                   |             |                          |
|  | <b><u>21012 0035</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5        | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                              |             |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                   |             |                          |
|  | <b><u>21012 004W</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL         | 2(2)   2(2) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                   |             |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                   |             |                          |
|  | <b><u>21012 005W</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                   |             |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                   |             |                          |


# DELTALIGHT

## SPY FOCUS CLIP MP 930

19873 9300 FBR-B

|                                                                                    |                                                                      |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                      |       |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 50                                                           |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                      |       |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 55                                                           |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 1   1 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                      |       |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 48                                                           |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 1(1)  | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                                      |       |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 60                                                           |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 1(0)  | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                                      |       |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 60                                                           |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                      |       |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 30                                                           |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                      |       |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 30                                                           |                                                                      |       |                          |

### Montage kit

|                                                                                    |                                         |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>414 90 01</b> MOUNTING KIT FLUSH SPY |  | <input type="checkbox"/> |
| Uitsparingsmaat (mm): 83                                                           |                                         |  |                          |

Notes:

# DELTALIGHT

## **SPY FOCUS CLIP MP 930**

19873 9300 FBR-B