





## KIX II HP PIN 93011

13535 9310 N

BESCHIKBAAR IN  
**ALU GRIJS** 13535 9310 A  
**ANTRACIET** 13535 9310 N  
**DENNENGRÖEN** 13535 9310 PGR



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	buiten
<b>INSTALLATIE</b>	Vloer Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP65
<b>IK</b>	IK03
<b>GEWICHT (KG)</b>	1
<b>RICHTBAARHEID</b>	180° zwenkbaar, 360° roteerbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR SP-11° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm <sup>2</sup> 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	D
<b>CERTIFICATES</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SMD</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	11°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	2309lm // 16,3W // 142lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	2047lm // 18,7W // 109lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

### Opties

CBOX  
 IP68 CONNECTION KIT  
 IP68 CONNECTOR 3P

### Accessoires

KAP KIX  
 HONEYCOMB KIX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [13535\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)








### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom

	<b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype: 1-10V</b>		
	<b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b>		
	<b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype: DALI</b>		
	<b>Uitsparingsmaat (mm): 45</b>		
	<b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype: niet dimbaar</b>		
	<b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b>		
	<b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype: WDL = draadloos</b>		
	<b>Uitsparingsmaat (mm): 45</b>		
	<b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop</b>		
	<b>Uitsparingsmaat (mm): 56</b>		
	<b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2)	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop</b>		
	<b>Uitsparingsmaat (mm): 82</b>		
	<b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0)	<input type="checkbox"/>
	<b>Dimtype: 1-10V of met drukknop</b>		
	<b>Uitsparingsmaat (mm): 72</b>		

# DELTALIGHT

## KIX II HP PIN 93011

13535 9310 N




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(0)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(2)

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(0)

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2)

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1


**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

# DELTALIGHT

## KIX II HP PIN 93011

13535 9310 N




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

**Dimtype: DALI**


**Uitsparingsmaat (mm): 30**

### Waterdichte doorverbindingen



**216 12 00** CBOX

**Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142**




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT




**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

### Licht veranderende onderdelen



**232 10 00 N** KAP KIX N



**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N

# DELTALIGHT

## **KIX II HP PIN 93011**

13535 9310 N

Notes: