



## SPY 52 ON 93045

19823 9330 W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 19823 9330 B



**FLEMISH BRONZE** 19823 9330 FBR

**FLEMISH GOLD** 19823 9330 FG

**VOLLEDIG WIT** 19823 9330 FW

**GOUD KLEUR** 19823 9330 GC

**WIT** 19823 9330 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                                                                                     |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                              |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, LCA                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                        |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 90 / Rg: 99                                            |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                                      |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                        |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                             |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                        |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 939lm // 14,3W // 66lm/W                                   |

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

### Opties

COVERSET R 90-100

### Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19823\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON 93045

19823 9330 W




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

2

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

2

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

2

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

2

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 | 2

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) | 4(3)

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) | 2(1)

☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - | 2

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) | 2(1)

☐


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON 93045

19823 9330 W



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4) | 4(3)



**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1) | 1(1)



**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1) | 1(1)



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4 | 2->4



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2 | 2



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3 | 2



**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3 | 3



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3) | 3(3)



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3 | 2



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0268**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0 | 0













**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**

SPY 52 ON 93045


19823 9330 W

|                                                                                    |                                                                                                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55 | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55 | 2->3   2->2 | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48 | 2   2   1   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40             | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40               | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0328</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8<br><b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40               | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><b>Dimtype:</b> niet dimbaar<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                             | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0490</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68<br><b>Dimtype:</b> niet dimbaar<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                             | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><b>Dimtype:</b> niet dimbaar<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                             | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><b>Dimtype:</b> DALI<br><b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                       | 2           | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON 93045

19823 9330 W



**21032 0305**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

☐

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**



**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


2

☐

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

### Coversets



**204 00 90 ANO**

COVERSET R 90 ANO

☐


**204 00 90 B**

COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W**

COVERSET R 90 W

☐

**204 00 100 ANO**

COVERSET R 100 ANO

☐

**204 00 100 B**

COVERSET R 100 B


☐

**204 00 100 W**

COVERSET R 100 W


☐

### Licht veranderende onderdelen



**19810 0010 B**

HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

**19810 0020**


LINEAR SPREAD LENS 42

☐

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON 93045


19823 9330 W




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Vervangbare reflector / lens



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## SPY 52 ON 93045

19823 9330 W



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: