



## LUNELLE 52 ON 93030

32813 9320 BRA

DISPONIBILE IN

**ALU SPAZZOLATO** 32813 9320 BRA



**ANTRACITE SPAZZOLATO** 32813 9320 BRAT

**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 32813 9320 BRBB

**RAME SPAZZOLATO** 32813 9320 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 32813 9320 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 32813 9320 BROB



Visualizza sul sito web



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Soffitto/Superficie
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.3

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	F

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG2
<b>BEAMANGLE</b>	30°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	519lm // 5,6W // 92lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	415lm // 6,4W // 64lm/W

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Accessori

VISOR 52

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32813\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 6 (6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 -> 4 (2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1 -> 10 (7)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 3 (2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1 -> 3 (2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 4

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



**21012 0595** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

1 -> 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 35


# DELTALIGHT

## LUNELLE 52 ON 93030

32813 9320 BRA

### Accessori ottici

---



**32810 0010 DC** VISOR 52 DC



Notes: