



MINIGRID 67 IN 2 92737



100004 9230 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 100004 9230 B-B

WIT-ZWART 100004 9230 W-B

WIT-WIT 100004 9230 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - 155 x 84
INBOUWDIEPTE (MM)	70
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	37°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1948lm // 17,2W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1356lm // 19,8W // 69lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100004_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MINIGRID 67 IN 2 92737

100004 9230 W-W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL







1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45









MINIGRID 67 IN 2 92737

100004 9230 W-W

	<u>300 48 500 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 30	1 ☐
	<u>300 48 500 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 45	1 ☐
	<u>300 48 500 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 30	1 ☐
	<u>300 48 500 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 45	1 ☐
	<u>300 90 61</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 56	1 1 ☐
	<u>300 90 63</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 82	2(2) 2(2) ☐
	<u>300 90 64</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 72	1(1) 1(1/2) ☐
	<u>300 90 67</u> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	1 - ☐
	<u>300 90 68</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 72	1(1) 1(1/2) ☐
	<u>300 90 69</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	3(3) 3(2) ☐


MINIGRID 67 IN 2 92737

100004 9230 W-W

	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(1/2)	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(1/2)	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 2	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 90		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(1)	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1/2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1 -	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		

MINIGRID 67 IN 2 92737

100004 9230 W-W




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1/2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 | 1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1/2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1/2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1) ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(1/2) ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

DELTALIGHT

MINIGRID 67 IN 2 92737

100004 9230 W-W

Notes: