





D-LINER 30 INF LOC2 1114 94058 RD

32084 9420 B-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 32084 9420 B-B

BIANCO-BIANCO 32084 9420 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	48 x REFLECTOR FL-58° EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	C
CERTIFICATI	EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 17,3W / CRI>90 / 4000K / 3154lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3154lm // 17,3W // 183lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2495lm // 19,9W // 125lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Opzioni

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32084_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Kit di emergenza

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Tipo di regolazione: DALI

1

☐

Cavi di alimentazione



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐

32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐

32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐

32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐

32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

D-LINER 30 INF LOC2 1114 94058 RD

32084 9420 B-B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

1

☐

Tipo di regolazione: DALI




32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

2->2

☐

Tipo di regolazione: DALI




32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

3->3

☐

Tipo di regolazione: DALI



32010 0455 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

4->4

☐

Tipo di regolazione: DALI

Notes: