



NIME II TRIMLESS 92752

26413 9230



[Ver en el sitio web](#)



| Información general                     |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                           |
| INSTALACIÓN                             | Techo Empotrado                                    |
| FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)              | redondo - 54                                       |
| PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)              | 90                                                 |
| GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM) | 9,5-12,5                                           |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                               |
| PESO (KG)                               | 0.3                                                |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                       |
| INFORMACIÓN                             | LENS WFL-52°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC |

| Información eléctrica    |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| CLASE                    | III                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | G                                                      |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC                                               |

| Información de la fuente de luz         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                      |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-677lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 91 / Rg: 99                                          |
| SDCM                                    | SDCM2                                                    |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2 (threshold 0,6m)                                     |
| LM80                                    | L90B10 > 41000                                           |
| BEAMANGLE                               | 52°                                                      |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 677lm // 8,2W // 83lm/W                                  |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 437lm // 9,4W // 46lm/W                                  |

| Observaciones                 |  |
|-------------------------------|--|
| Access above ceiling required |  |







| Requisitos                                         |  |
|----------------------------------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote) |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26413\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO











| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | System ceiling |
|  | Plasterboard   |

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           | # de luminarias                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div> # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div> |                                                                                                                                                           | Corriente mín.   Corriente máx. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1<br>Tipo de regulación: 1 a 10V<br>Dimensión de corte (mm): 30                    | 3 <input type="text"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 45                   | 3 <input type="text"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL<br>Tipo de regulación: no dimerizable<br>Dimensión de corte (mm): 30              | 3 <input type="text"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL<br>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico<br>Dimensión de corte (mm): 45 | 3 <input type="text"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1<br>Tipo de regulación: 1 a 10V<br>Dimensión de corte (mm): 30                    | 3 <input type="text"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 45                   | 3 <input type="text"/>          |











NIME II TRIMLESS 92752

26413 9230

|                                                                                    |                                                                          |                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 3                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: no dimerizable                                       |                       |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 30                                              |                       |                          |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 3                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                          |                       |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 45                                              |                       |                          |
|    | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 3                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: 1 a 10V                                              |                       |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 30                                              |                       |                          |
|    | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 3                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: con DALI                                             |                       |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 45                                              |                       |                          |
|  | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 3                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: no dimerizable                                       |                       |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 30                                              |                       |                          |
|  | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 3                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico                          |                       |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 45                                              |                       |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 3   3   3             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión                |                       |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 56                                              |                       |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 6(6)   6(6)   6(4)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                  |                       |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 82                                              |                       |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2->4(3)   4(2)   3(1) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión                         |                       |                          |
|                                                                                    | Dimensión de corte (mm): 72                                              |                       |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 3   3                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion                  |                       |                          |











NIME II TRIMLESS 92752

26413 9230

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 72                               | 4(3)   4(2)   3(1)        | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion<br>Dimensión de corte (mm): 84 | 2->9(10)   9(6)   7(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión<br>Dimensión de corte (mm): 55          | 2->4(3)   3(2)   2(1)     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 55                         | 4(3)   3(2)   2(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Tipo de regulación: no dimerizable<br>Dimensión de corte (mm): 90                          | 5->7   4->7   4->6   3->6 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Tipo de regulación: no dimerizable<br>Dimensión de corte (mm): 50                             | 2->3   3   3              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Tipo de regulación: 1 a 10V<br>Dimensión de corte (mm): 54                               | 4   4   4                 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 54                              | 4   4   4                 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico<br>Dimensión de corte (mm): 84            | 6(6)   5(5)   5(4)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico<br>Dimensión de corte (mm): 54    | 4   4   4                 | <input type="checkbox"/> |


NIME II TRIMLESS 92752

26413 9230

|                                                                                    |                                                                                                                                              |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <b>21012 0258</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8<br>Tipo de regulación: con corte de fase<br>Dimensión de corte (mm): 50 | 2->2 <input type="checkbox"/>        |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br>Tipo de regulación: con corte de fase<br>Dimensión de corte (mm): 50 | 3->3 <input type="checkbox"/>        |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br>Tipo de regulación: con corte de fase<br>Dimensión de corte (mm): 55 | 2->2   2->2 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Tipo de regulación: con corte de fase<br>Dimensión de corte (mm): 55 | 3->4   3->4 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br>Tipo de regulación: con corte de fase<br>Dimensión de corte (mm): 48 | 3   3   2 <input type="checkbox"/>   |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br>Tipo de regulación: no dimerizable<br>Dimensión de corte (mm): 60               | 4(3) <input type="checkbox"/>        |
|  | <b>21012 0490</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68<br>Tipo de regulación: no dimerizable<br>Dimensión de corte (mm): 60               | 3(1) <input type="checkbox"/>        |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br>Tipo de regulación: no dimerizable<br>Dimensión de corte (mm): 60               | 4(2) <input type="checkbox"/>        |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 30       | 3 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br>Tipo de regulación: con DALI<br>Dimensión de corte (mm): 30       | 3 <input type="checkbox"/>           |

NIME II TRIMLESS 92752

26413 9230

|                                                                                  |                          |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b><u>21032 0315</u></b> | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 3 <input type="checkbox"/> |
| Tipo de regulación: con DALI                                                     |                          |                                                    |                            |
| Dimensión de corte (mm): 30                                                      |                          |                                                    |                            |

Notes: