



## SPY 39 ON FOCUS 930

24174 9300 FW

DISPONIBILE IN

**NERO** 24174 9300 B

**ALU SPAZZOLATO** 24174 9300 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 24174 9300 BRAT

**RAME SPAZZOLATO** 24174 9300 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 24174 9300 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 24174 9300 BROB


**FLEMISH BRONZE** 24174 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 24174 9300 FG

**COMPLETAMENTE BIANCO** 24174 9300 FW

**ORO COLORATO** 24174 9300 GC

**BIANCO** 24174 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                             |
| <b>IP</b>                       | Soffitto A superficie              |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                               |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.4                                |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 85° girevole, 355° rotazione |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°            |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | LCA                                         |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                       |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCMI                                                     |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 15°-45°                                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 303lm // 9,9W // 31lm/W                                   |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Opzioni

COVERSET R 90-100

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24174\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentatore per led

#### # apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 930

24174 9300 FW




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV






3->4 | 2->4 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90

SPY 39 ON FOCUS 930

24174 9300 FW

|                                                                                    |                                                                      |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                                      |             |                          |
| Dimensione del foro (mm): 50                                                       |                                                                      |             |                          |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V                                                        |                                                                      |             |                          |
| Dimensione del foro (mm): 54                                                       |                                                                      |             |                          |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                                      |             |                          |
| Dimensione del foro (mm): 54                                                       |                                                                      |             |                          |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                                  |                                                                      |             |                          |
| Dimensione del foro (mm): 84                                                       |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili                                  |                                                                      |             |                          |
| Dimensione del foro (mm): 54                                                       |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2   2->2 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase                                            |                                                                      |             |                          |
| Dimensione del foro (mm): 50                                                       |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase                                            |                                                                      |             |                          |
| Dimensione del foro (mm): 55                                                       |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase                                            |                                                                      |             |                          |
| Dimensione del foro (mm): 55                                                       |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase                                            |                                                                      |             |                          |
| Dimensione del foro (mm): 48                                                       |                                                                      |             |                          |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase                                            |                                                                      |             |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                       |                                                                      |             |                          |


# DELTALIGHT

## SPY 39 ON FOCUS 930

24174 9300 FW

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: con taglio di fase                                            |                                                                      |      |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                       |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                                      |      |                          |
| Dimensione del foro (mm): 60                                                       |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                               |                                                                      |      |                          |
| Dimensione del foro (mm): 60                                                       |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                                      |      |                          |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                       |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                                      |      |                          |
| Dimensione del foro (mm): 30                                                       |                                                                      |      |                          |

### Kit per scatola incassata

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 100 ANO</b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 100 B</b>                                                                | COVERSET R 100 B                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 100 W</b>                                                                | COVERSET R 100 W                         | <input type="checkbox"/> |

Notes: