




## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BRA

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 24176 9200 B  
**ALU SZCZOTKOWANY** 24176 9200 BRA  
**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 24176 9200 BRAT  
**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 24176 9200 BRCU  
**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 24176 9200 BRG  
**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 24176 9200 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 24176 9200 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24176 9200 FG  
**CAŁKOWICIE BIAŁY** 24176 9200 FW  
**ZŁOTO KOLOROWANE** 24176 9200 GC  
**BIAŁY** 24176 9200 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Półwpuszczany
<b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>	okrągłe - Ø KIT
<b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>	80
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.4
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	ADJUSTABLE BEAM 15°-45°

### Informacje elektryczne

<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	F
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	15°-45°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	974lm // 8,6W // 113lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	290lm // 9,9W // 29lm/W

### Wymagania

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM









# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BRA

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24176\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>Plasterboard</b>	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A.	Required

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BRA



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82



**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)


Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BRA




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 2->2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BRA



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48



**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

### Zestaw montażowy



**24144 0060** MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)

# DELTALIGHT

## **SPY 39 PLUG FOCUS 927**

24176 9200 BRA

Notes: