



## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 MDL

23433 9300 BRAT

ERHÄLTlich IN

**SCHWARZ** 23433 9300 B

**ALU GEBÜRSTET** 23433 9300 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 23433 9300 BRAT

**GEBÜRSTETES KUPFER** 23433 9300 BRCU

**GEBÜRSTETES GOLD** 23433 9300 BRG


**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 23433 9300 BROB

**FLEMISH BRONZE** 23433 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 23433 9300 FG

**GOLDFARBEN** 23433 9300 GC

**WEISS** 23433 9300 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.3
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar
<b>INFORMATION</b>	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	MDL = 1-10V, DALI / Taster
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
<b>TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	787lm // 5,8W // 135lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	431lm // 6,7W // 65lm/W

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

DIMMABLE MODULATOR

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 MDL


23433 9300 BRAT

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23433\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Stromversorgung

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### SMART 48

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 WALLWASH 930 MDL


23433 9300 BRAT



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimmtyp: nicht dimmbar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40


### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


#### Erhältliche Farben




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: