
DELTALIGHT




# M26L - JUM-OH! 2R 92730 MDL

**REFERENCIA** 29411 9220 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 29411 9220 B




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.1 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | 2 x REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 48V-DC |
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | F |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 439lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 439lm // 4W // 110lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 363lm // 5W // 79lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opción**

DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **29411_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M26L - JUM-OH! 2R 92730 MDL

29411 9220 B


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Cable de alimentación

### # de luminarias

**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 41


**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

### SMART 48

### # de luminarias


**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 41

**Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 41


**Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico**

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias


**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 21

**Tipo de regulación: no dimerizable**





**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 52

**Tipo de regulación: no dimerizable**

# M26L - JUM-OH! 2R 92730 MDL


29411 9220 B




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 21

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 43


**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**


## CONFIGURABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colores disponibles





**23358 0000** SLM26L - PROFILE




**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m





**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m





**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m

### SHIFTLINE M35R profile

Colores disponibles




**23375 0000** SLM35R - PROFILE





**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m


DELTALIGHT

# M26L - JUM-OH! 2R 92730 MDL

29411 9220 B




**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m

Notes: