



## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRA

DISPONIBLE EN

**NOIR** 24181 9030 B

**ALU BROSSÉ** 24181 9030 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 24181 9030 BRAT

**CUIVRE BROSSÉ** 24181 9030 BRCU

**OR BROSSÉ** 24181 9030 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 24181 9030 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24181 9030 FBR


**FLEMISH GOLD** 24181 9030 FG

**ENTIÈREMENT BLANC** 24181 9030 FW


**COULEUR OR** 24181 9030 GC

**NOIR PIANO** 24181 9030 PB

**BLANC** 24181 9030 W



0-85°/355°



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur                                                    |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Encastré                                             |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | circulaire - Ø KIT                                           |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b> | 130                                                          |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20                                                         |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.4                                                          |
| <b>ORIENTATION</b>                    | 0° à 85° inclinable, 355° rotatif                            |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC                             |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                                |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                                  |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |

### Références obligatoires

SPY 39 TUBE

MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRA


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24181\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les batteries de secours



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimension de découpe (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

#### les alimentations led

#### # de luminaires













# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.











SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRA

|                                                                                    |                                                                          |         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |         |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |         |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |         |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |         |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir                       |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 56                                            |         |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 82                                            |         |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 3(2)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                           |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                            |         |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |         |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 72                                            |         |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |         |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 84                                            |         |                          |

## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040

24181 9030 BRA


|                                                                                     |                                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                  | 2(2) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir                       |                               |
|                                                                                     | Dimension de découpe (mm): 55                                        |                               |
|     | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5             | 2(2) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | Type de gradation: DALI                                              |                               |
|                                                                                     | Dimension de découpe (mm): 55                                        |                               |
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1                  | 3 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                     | Type de gradation: 1 à 10 V                                          |                               |
|                                                                                     | Dimension de découpe (mm): 54                                        |                               |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5                  | 3 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                     | Type de gradation: DALI                                              |                               |
|                                                                                     | Dimension de découpe (mm): 54                                        |                               |
|   | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                   | 4(4) <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                           |                               |
|                                                                                     | Dimension de découpe (mm): 84                                        |                               |
|   | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 3 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                     | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                           |                               |
|                                                                                     | Dimension de découpe (mm): 54                                        |                               |
|   | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8    | 2->2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | Type de gradation: fin de phase                                      |                               |
|                                                                                     | Dimension de découpe (mm): 50                                        |                               |
|   | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                     | Type de gradation: fin de phase                                      |                               |
|                                                                                     | Dimension de découpe (mm): 48                                        |                               |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                     | Type de gradation: fin de phase                                      |                               |
|                                                                                     | Dimension de découpe (mm): 40                                        |                               |
|   | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>    |
|                                                                                     | Type de gradation: DALI                                              |                               |
|                                                                                     | Dimension de découpe (mm): 30                                        |                               |

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93040


24181 9030 BRA

### kit de montage

|                                                                                  |                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0050</b> MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|

Dimension de découpe (mm): 82

### Terminez votre produit

|                                                                                     |                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|     | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

Notes: