
DELTALIGHT




M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

RIFERIMENTO PRODOTTO 29411 9320 B

DISPONIBILE IN
NERO 29411 9320 B





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	2 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 481lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	481lm // 4W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	398lm // 5W // 86lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **29411_XXX0_HAND.pdf**

M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

29411 9320 B


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 41


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

SMART 48

apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 41

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 41


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 21

Tipo di regolazione: non dimmerabile




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 52

Tipo di regolazione: non dimmerabile

M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL


29411 9320 B



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 21

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 43


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Colori disponibili




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile

Colori disponibili



23375 0000 SLM35R - PROFILE




23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m


DELTALIGHT

M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

29411 9320 B



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

Notes: