





M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

29411 9320 B

DISPONIBILE IN
NERO 29411 9320 B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	2 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 481lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	481lm // 4W // 120lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	398lm // 4,6W // 86lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opzioni	
DIMMABLE MODULATOR	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29411_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Cavi di alimentazione

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

41

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


SMART 48

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

41

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

41

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

21

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



52

Tipo di regolazione: non dimmerabile

DELTALIGHT

M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

29411 9320 B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	21	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	43	☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	Dimensione del foro (mm): 40		

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI


SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Colori disponibili


DELTALIGHT

M26L - JUM-OH! 2R 93030 MDL

29411 9320 B



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: