
DELTALIGHT




NEEDLE 1 TRC OK 93013

REFERENCIA 25015 9310 BBR

DISPONIBLE EN
BLACK BRONZE 25015 9310 BBR
FLEMISH GOLD 25015 9310 FG





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 50° giratorio, 350° orientable
INFORMACIÓN	LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	519lm // 5,7W // 90lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	364lm // 6,6W // 56lm/W

Requisitos

CONNECTION TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **25015_XXXX_HAND.pdf**

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 BBR


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

Tipo de regulación: 1 a 10V


Dimensión de corte (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45

NEEDLE 1 TRC OK 93013


25015 9310 BBR



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion


Dimensión de corte (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 4(2)


Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3


Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(3) | 4(2)

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10) | 9(6)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion


Dimensión de corte (mm): 84



300 90 92 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W — 3(1)

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 48



300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 40



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 3->4

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55




300 90 119 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 — 1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 42

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 BBR



300 90 121 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 2->3

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 55



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->4(3) | 3(2)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4(3) | 3(2)

Tipo de regulación: con DALI


Dimensión de corte (mm): 55



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 2->8(8) | 8(6) | -

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión


Dimensión de corte (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 5->7 | 4->7 | 4->6

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 90



300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 2->3

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 43



300 90 5120 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 3->3

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 61



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->3 | 3

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4 | 4

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4 | 4


Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54

DELTALIGHT

NEEDLE 1 TRC OK 93013


25015 9310 BBR



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6) | 5(5)

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4 | 4 | 4

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


Dimensión de corte (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 2->2

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 3->3

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 2->2

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 4->4

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3 | 3 | 3

Tipo de regulación: con corte de fase


Dimensión de corte (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 4(3)

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 4(2)

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3


Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

DELTALIGHT

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 BBR




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 30

Partes para conexión eléctrica



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: