DELTALIGHT

NEEDLE 1 TRC OK 93013

RIFERIMENTO PRODOTTO 25015 9310 BBR

DISPONIBILE IN
BLACK BRONZE 25015 9310 BBR
FLEMISH GOLD 25015 9310 FG





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	0° to 50° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	519lm // 5,7W // 90lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	364lm // 6,6W // 56lm/W

Requisiti

CONNECTION TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **25015_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 BBR

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 BBR



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 4(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(3) | 4(2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10) | 9(6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 92 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W — 3(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 48



300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 3->4

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 119 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42

DELTALIGHT

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 BBR



300 90 121 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 2->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55

300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->4(3) | 3(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55

300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4(3) | 3(2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 2->8(8) | 8(6) | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 5->7 | 4->7 | 4->6

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 2->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 43



300 90 5120 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 3->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 61



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->3 | 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4 | 4

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4 | 4

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 BBR



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6) | 5(5)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4 | 4 | 4

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 3->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 4->4

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3 | 3 | 3

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 4(3)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 4(2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

DELTALIGHT

NEEDLE 1 TRC OK 93013

25015 9310 BBR



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: