



SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 B

BESCHIKBAAR IN



ZWART 27217 9320 B

FLEMISH BRONZE 27217 9320 FBR

FLEMISH GOLD 27217 9320 FG

GOUD KLEUR 27217 9320 GC

WIT 27217 9320 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	75
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC SPY 20 TUBE B included

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm
TM-30 WAARDEN	rf: 92 / Rg: 99
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	334lm // 3,1W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	252lm // 3,6W // 71lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27217_XXX0_HAND.pdf**

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required
 Stucanet	 15212 2060 - MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE






LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	3->14	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3->14	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	3->14	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	3->14	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	3->14	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		

DELTALIGHT

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 B



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3->14

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3->14

☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3->14

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3->14

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16 | 16 | 16

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25) | 25(25) | 24(19) | 19(12)

☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4->18(15) | 17(10) | 16(7)



☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72

SPY 20 L TRIMLESS 93030


27217 9320 B

	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	3->15 3->15 3->15	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 72	2->17(15) 2->17(10) 2->15(7) -	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	8->40(39) 40(28) 29(19) -	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	6->17(15) 2->14(10) 2->10(7) -	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	4->17(15) 2->14(10) 2->9(7) -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	17->29 12->29 10->30 10->23	☐
	300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 90	15(12)	☐
	300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 48	7(3)	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 50	6->15 4->15 4->15 4->13	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	4->19 4->19 4->17 4->12	☐

DELTALIGHT

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 B



21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4->19 | 4->19 | 4->18 | 4->12



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

25(25) | 25(25) | 25(20) | 20(13)



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0258


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

7->10



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0268


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

10->15 | - | - | -



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0278


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

6->10 | 6->9 | -



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

12->18 | 12->17 | -



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3->15 | 3->14 | 3->9 | -



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

5->7



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0318

LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

5->7




Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40

DELTALIGHT

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 B



21012 0328


LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

5->7

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2->17(15)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2->17(10)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->15

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->15

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


3->14

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit



15212 2060 MOUNTING KIT SPY 20 L TRIMLESS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 50

Notes:

DELTALIGHT

SPY 20 L TRIMLESS 93030

27217 9320 B