



KIX M PIN 92733



232 13 923 PGR

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 232 13 923 A

ANTRACIET 232 13 923 N

DENNENGROEN 232 13 923 PGR



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP55
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar
INFO	LENS FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.KAP STRIPER B (removable)

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	587lm // 6,4W // 92lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	199lm // 7,4W // 27lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Opties

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [232_13_9XX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(3)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

KIX M PIN 92733

232 13 923 PGR




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84




300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55




300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7

2->5(5) | - ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90




300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8

2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 43



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 ☐











Dimtype: niet dimbaar




Uitsparingsmaat (mm): 50

DELTALIGHT

KIX M PIN 92733

232 13 923 PGR

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	2	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 54	2	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 84	3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 54	2	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	1	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	2->2	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 48	2	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 60	2(2)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 30	2	☐

Waterdichte doorverbindingen		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
 216 12 00 CBOX		☐
Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142		
 216 12 01 IP68 CONNECTION KIT		☐
 216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P		☐
 216 14 35 CBOX 350 mA / 10W		1 ☐
Dimtype: niet dimbaar		
Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142		

Notes: