
DELTALIGHT




ENTERO RD-L 92710

RIFERIMENTO PRODOTTO 28417 9210 B

DISPONIBILE IN
NERO 28417 9210 B
COMPLETAMENTE BIANCO 28417 9210 FW
ORO COLORATO 28417 9210 GC





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 112
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	160
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.16
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.735
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-814lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	10°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	814lm // 10,7W // 76lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	708lm // 12,3W // 58lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM

Opzioni

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Accessori

ENTERO L HONEYCOMB

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 92710

28417 9210 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28417_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO


Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	-	
 **Plasterboard**	-	
 **Stucanet**	-	
 **Wood**	-	
 **Concrete**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Concrete + plaster**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Lintel + plaster**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Hollow-core slab**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Stretched ceiling**	-	

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led **# apparecchi**

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30

ENTERO RD-L 92710


28417 9210 B



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30

ENTERO RD-L 92710


28417 9210 B



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3 | 3

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6) | 6(4) | 5(3)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 4(2) | 3(1) | 1(1)


Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3 | 3


Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(3) | 4(2) | 3(1) | -

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10) | 9(6) | 7(4) | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 42



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 3(2) | 2(1) | 1(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 4(3) | 3(2) | 2(1) | -

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

ENTERO RD-L 92710


28417 9210 B



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6 | 3->6

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2->3 | 3 | 3 | -

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 4 | 4 | 4 | -

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4 | 4 | 4 | -

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6) | 5(5) | 5(4) | 5(3)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4 | 4 | 4 | 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 3->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2 | 2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 3->4 | 3->4

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55

ENTERO RD-L 92710


28417 9210 B



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3 | 3 | 2 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 4(3)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 3(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 4(2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Accessori ottici




28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 92710

28417 9210 B

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Notes: