

## DOT.COM M4 ST OK 92732

424 222 04 922 B-C

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 424 222 04 922 B-B



**ZWART-CHROOM** 424 222 04 922 B-C

**ZWART-FLEMISH GOLD** 424 222 04 922 B-FG

**WIT-ZWART** 424 222 04 922 W-B

**WIT-CHROOM** 424 222 04 922 W-C

**WIT-FLEMISH GOLD** 424 222 04 922 W-FG



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rechthoekig - 136 x 40
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	58
<b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b>	max.25
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.3
<b>RICHTBAARHEID</b>	30° zwenkbaar
<b>INFO</b>	4 x REFLECTOR FL-32° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, EAC, ENEC, LCA

### Info lichtbron




<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SMDC</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	32°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	631lm // 5,7W // 111lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	462lm // 6,6W // 70lm/W

### Benodigheden






LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [424\\_222\\_04\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	# armaturen
	Min. stroom   Max. stroom
<p> # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -&gt; max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.</p>	
 <p><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</p> <p>Dimtype: 1-10V</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 30</p>	3 <input type="checkbox"/>
 <p><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</p> <p>Dimtype: DALI</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 45</p>	3 <input type="checkbox"/>
 <p><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</p> <p>Dimtype: niet dimbaar</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 30</p>	3 <input type="checkbox"/>
 <p><b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</p> <p>Dimtype: WDL = draadloos</p> <p>Uitsparingsmaat (mm): 45</p>	3 <input type="checkbox"/>

# DELTALIGHT

## DOT.COM M4 ST OK 92732

424 222 04 922 B-C




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

4

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6)

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4(2)

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 72




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(2)

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

9(7)

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

3(2)

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->7

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

3

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 50



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4


**Dimtype:** 1-10V

**Uitsparingsmaat (mm):** 54

# DELTALIGHT

## DOT.COM M4 ST OK 92732

424 222 04 922 B-C




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6)

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 54




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 48



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30

Notes: