



SPY 39 ON 92720

RIFERIMENTO PRODOTTO

24127 9220 FW

DISPONIBILE IN

NERO 24127 9220 B

ALU SPAZZOLATO 24127 9220 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 24127 9220 BRAT

RAME SPAZZOLATO 24127 9220 BRCU

ORO SPAZZOLATO 24127 9220 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 24127 9220 BROB

FLEMISH BRONZE 24127 9220 FBR



FLEMISH GOLD 24127 9220 FG

COMPLETAMENTE BIANCO 24127 9220 FW

ORO COLORATO 24127 9220 GC

NERO PIANOFORTE 24127 9220 PB

BIANCO 24127 9220 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali		
	AMBIENTE	indoor
	IP	Soffitto Soffitto/Superficie
	PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
	PESO (KG)	0.4
	ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
	INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Informazioni elettriche		
	CLASSE DI ISOLAMENTO	III
	TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
	CLASSE ENERGETICA	E
	CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA
Informazioni sulla Sorgente luminosa		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
	TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
	SDMC	SDCM1
	GRUPPO DI RISCHIO	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	20°
	SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
	SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	849lm // 9,9W // 86lm/W

Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Opzioni

COVERSET R 90-100

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24127_XXX0_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL











2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30

SPY 39 ON 92720


24127 9220 FW

	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1)	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 72			
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 84			
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1)	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 2->4	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 90			

DELTALIGHT

SPY 39 ON 92720

24127 9220 FW




21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50




21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54




21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54




21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3) ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84




21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




21012 0268

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50




21012 0278

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0288

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0298

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0308

LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8


1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40

SPY 39 ON 92720

24127 9220 FW




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Kit per scatola incassata



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO


☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W


☐

DELTALIGHT

SPY 39 ON 92720

24127 9220 FW


Accessori ottici



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Finisci il tuo prodotto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: