



SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FW

DISPONIBILE IN

NERO 24123 9330 B

ALU SPAZZOLATO 24123 9330 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 24123 9330 BRAT

RAME SPAZZOLATO 24123 9330 BRCU

ORO SPAZZOLATO 24123 9330 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 24123 9330 BROB

FLEMISH BRONZE 24123 9330 FBR



FLEMISH GOLD 24123 9330 FG

COMPLETAMENTE BIANCO 24123 9330 FW

ORO COLORATO 24123 9330 GC

NERO PIANOFORTE 24123 9330 PB

BIANCO 24123 9330 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	130
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	883lm // 9,9W // 89lm/W

Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39
MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FW

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24123_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Plasterboard	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Stucanet	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Concrete + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Lintel + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Hollow-core slab + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL


2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FW




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: **1-10 V**

Dimensione del foro (mm): **30**




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: **non dimmerabile**

Dimensione del foro (mm): **30**




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: **WDL = dimmerabile senza fili**

Dimensione del foro (mm): **45**




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

Tipo di regolazione: **con taglio di fase o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **56**




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

Tipo di regolazione: **1-10 V o DALI o con pulsante na**

Dimensione del foro (mm): **82**




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: **1-10 V o con pulsante na**


Dimensione del foro (mm): **72**



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - ☐

Tipo di regolazione: **1-10 V o DALI o con pulsante na**



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: **DALI**

Dimensione del foro (mm): **72**

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FW



300 90 69


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54



21012 0268

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0


☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FW




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FW

Kit di montaggio




24144 0050 MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

Dimensione del foro (mm): 82

☐


Accessori ottici



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Finisci il tuo prodotto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: