





## SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FW

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 24123 9330 B  
**ALU GEBORSTELD** 24123 9330 BRA  
**GEBORSTELD ANTRACIET** 24123 9330 BRAT  
**GEBORSTELD KOPER** 24123 9330 BRCU  
**GEBORSTELD GOUD** 24123 9330 BRG  
**GEBORSTELD OUD BRONS** 24123 9330 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 24123 9330 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24123 9330 FG  
**VOLLEDIG WIT** 24123 9330 FW  
**GOUD KLEUR** 24123 9330 GC  
**PIANO ZWART** 24123 9330 PB  
**WIT** 24123 9330 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                  |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                          |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - Ø KIT                                            |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 130                                                     |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                    |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                     |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar                   |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | D                                            |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SMD</b>                      | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 883lm // 9,9W // 89lm/W                                   |

### Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FW

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24123\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FW



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72

# DELTA LIGHT

## SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FW



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)

☐

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)

☐

**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)

☐

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4

☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2

☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3

☐

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3

☐

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)

☐

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

☐

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0268**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0




☐

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**

## SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FW


|                                                                                    |                                                                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8    | 1 <input type="checkbox"/>     |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                               |                                |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                             |                                |
|    | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 2->3 <input type="checkbox"/>  |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                               |                                |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                             |                                |
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2   2 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                               |                                |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 48                                             |                                |
|    | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1 <input type="checkbox"/>     |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                               |                                |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 40                                             |                                |
|  | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1 <input type="checkbox"/>     |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                               |                                |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 40                                             |                                |
|  | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) <input type="checkbox"/>  |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                |                                |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 60                                             |                                |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) <input type="checkbox"/>  |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                                |                                |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 60                                             |                                |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>     |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                        |                                |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                             |                                |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>     |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                                        |                                |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 30                                             |                                |

# DELTALIGHT


## SPY 39 TRIMLESS IN 93040

24123 9330 FW


### Montage kit

|                                                                                  |                                                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0050</b> MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN | <input type="checkbox"/> |
| Uitsparingsmaat (mm): 82                                                         |                                                   |                          |

### Licht veranderende onderdelen

|                                                                                  |                                |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

### Maak je product af

|                                                                                     |                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

Notes: