



SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 BRC

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 24177 9300 B

ALU GEBÜRSTET 24177 9300 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 24177 9300 BRAT

GEBÜRSTETES KUPFER 24177 9300 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 24177 9300 BRG

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 24177 9300 BROB


FLEMISH BRONZE 24177 9300 FBR

FLEMISH GOLD 24177 9300 FG

VOLLWEISS 24177 9300 FW

GOLDFARBEN 24177 9300 GC

WEISS 24177 9300 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Halbeinbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø KIT
EINBAUTIEFE (MM)	80
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	431lm // 6,7W // 65lm/W

Erforderliches Zubehör

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24177_XXX0_HAND.pdf](#)






SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 BRG

DECKENKOMPATIBILITÄT


Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V. Min. Strom Max. Strom	
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30	2
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45	2
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 30	2
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 45	2
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30	2

SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 BRG




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2



Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster

Ausschnittmaß (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1)



Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | -



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)












Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55

SPY 39 PLUG WALLWASH 930







24177 9300 BRG

	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	2(2) ☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	3->4 2->4 ☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	2 2 ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	3 3 ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	3 ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	4(4) 3(3) ☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	3 2 ☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	2->2 ☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	1 ☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->2 ☐


DELTALIGHT

SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 BRG

	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 40		
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 40		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 30		

Mounting Kit

	24144 0060 MOUNTING KIT PLUG O.F.A.		☐
	Ausschnittmaß (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

Notes: