





## ENTERO RD-M TRIMLESS 93018

**PRODUCTREFERENTIE** 28430 9310 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 28430 9310 B  
**VOLLEDIG WIT** 28430 9310 FW  
**GOUD KLEUR** 28430 9310 GC



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                           |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                                                                   |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - Ø KIT                                                                                     |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 135                                                                                              |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                             |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                                                              |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                            |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR SP-18°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                        |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 90 / Rg: 99                                            |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                                      |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                        |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                             |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 18°                                                        |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2811lm // 25W // 112lm/W                                   |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 2067lm // 28,8W // 72lm/W                                  |

### Opmerkingen

Max.500mA when using 1 accessory; max 450mA when using 2 accessories

### Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO ROUND M  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

### Accessoires

ENTERO M HONEYCOMB  
 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS  
 ENTERO M SPREAD LENS  
 ENTERO M SOFTENING LENS  
 ENTERO M GLASS SBL

## ENTERO RD-M TRIMLESS 93018

28430 9310 B


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28430\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>            |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.  | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC    | Required |
|                                                                                                                      |  28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC    | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Noodunits



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27

☐

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

## ENTERO RD-M TRIMLESS 93018

28430 9310 B

|                          |                                                                          |                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                          | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V           |                                                                          |                            |
| Uitsparingsmaat (mm): 30 |                                                                          |                            |
|                          | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI            |                                                                          |                            |
| Uitsparingsmaat (mm): 45 |                                                                          |                            |
|                          | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 1 <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar    |                                                                          |                            |
| Uitsparingsmaat (mm): 30 |                                                                          |                            |
|                          | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 1 <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: WDL = draadloos |                                                                          |                            |
| Uitsparingsmaat (mm): 45 |                                                                          |                            |
|                          | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V           |                                                                          |                            |
| Uitsparingsmaat (mm): 30 |                                                                          |                            |
|                          | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI            |                                                                          |                            |
| Uitsparingsmaat (mm): 45 |                                                                          |                            |
|                          | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1 <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar    |                                                                          |                            |
| Uitsparingsmaat (mm): 30 |                                                                          |                            |
|                          | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1 <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: WDL = draadloos |                                                                          |                            |
| Uitsparingsmaat (mm): 45 |                                                                          |                            |
|                          | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V           |                                                                          |                            |
| Uitsparingsmaat (mm): 30 |                                                                          |                            |
|                          | <b>300 48 700 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI            |                                                                          |                            |
| Uitsparingsmaat (mm): 45 |                                                                          |                            |

## ENTERO RD-M TRIMLESS 93018

28430 9310 B

|                                                        |                                                                         |                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                        | <b>300 48 700 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL | 1 <input type="checkbox"/>                  |
| Dimtype: niet dimbaar                                  |                                                                         |                                             |
| Uitsparingsmaat (mm): 30                               |                                                                         |                                             |
|                                                        | <b>300 48 700 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL | 1 <input type="checkbox"/>                  |
| Dimtype: WDL = draadloos                               |                                                                         |                                             |
| Uitsparingsmaat (mm): 45                               |                                                                         |                                             |
|                                                        | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                      | 1   1   1 <input type="checkbox"/>          |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop |                                                                         |                                             |
| Uitsparingsmaat (mm): 56                               |                                                                         |                                             |
|                                                        | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                      | 2(2)   2(2)   2(1) <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                     |                                                                         |                                             |
| Uitsparingsmaat (mm): 82                               |                                                                         |                                             |
|                                                        | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                      | 1(1)   1(0)   1(0) <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V of met drukknop                         |                                                                         |                                             |
| Uitsparingsmaat (mm): 72                               |                                                                         |                                             |
|                                                        | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9   | 1   -   1 <input type="checkbox"/>          |
| Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                     |                                                                         |                                             |
|                                                        | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                      | 1(1)   1(0)   1(0) <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                          |                                                                         |                                             |
| Uitsparingsmaat (mm): 72                               |                                                                         |                                             |
|                                                        | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                   | 3(3)   3(2)   2(1) <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                     |                                                                         |                                             |
| Uitsparingsmaat (mm): 84                               |                                                                         |                                             |
|                                                        | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                     | 1(1)   1(0)   0 <input type="checkbox"/>    |
| Dimtype: 1-10V of met drukknop                         |                                                                         |                                             |
| Uitsparingsmaat (mm): 55                               |                                                                         |                                             |
|                                                        | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5                | 1(1)   1(0)   0 <input type="checkbox"/>    |
| Dimtype: DALI                                          |                                                                         |                                             |
| Uitsparingsmaat (mm): 55                               |                                                                         |                                             |

## ENTERO RD-M TRIMLESS 93018


28430 9310 B

|  |                                                                   |                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 2->2   2   2 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                      |                                             |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 90                                   |                                             |
|  | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 1   1   1 <input type="checkbox"/>          |
|  | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                      |                                             |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                   |                                             |
|  | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 1   1   1 <input type="checkbox"/>          |
|  | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                             |                                             |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                   |                                             |
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 1   1   1 <input type="checkbox"/>          |
|  | <b>Dimtype:</b> DALI                                              |                                             |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                   |                                             |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 2(2)   2(2)   2(1) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                   |                                             |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                   |                                             |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 1   1   1 <input type="checkbox"/>          |
|  | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                   |                                             |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                   |                                             |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 1 <input type="checkbox"/>                  |
|  | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                     |                                             |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                   |                                             |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 1   1 <input type="checkbox"/>              |
|  | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                     |                                             |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                   |                                             |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 1   1   0 <input type="checkbox"/>          |
|  | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                     |                                             |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48                                   |                                             |
|  | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68            | 1(1) <input type="checkbox"/>               |
|  | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                      |                                             |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                                   |                                             |

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M TRIMLESS 93018

28430 9310 B




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0) ☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0) ☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30




**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1 ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30

### Montage kit




**28400 0020** MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.



**Uitsparingsmaat (mm):** 127

### Montage kit spanplafond



**28400 0080** MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC



**28400 0140** MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC









# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M TRIMLESS 93018

28430 9310 B

### Licht veranderende onderdelen

|                                                                                    |                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>28500 0070</b> ENTERO M LINEAR SPREAD LENS       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>28500 0080</b> ENTERO M SPREAD LENS              | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>28500 0090</b> ENTERO M SOFTENING LENS           | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>28500 0100</b> ENTERO M GLASS SBL                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0110 B</b> ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>28500 0120 B</b> ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Vervangbare reflector / lens

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M TRIMLESS 93018

28430 9310 B



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°



Notes: