
DELTALIGHT




DEEP RINGO OK LED 92733

REFERENZEN 19435 9220 BRAT

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 19435 9220 B
ALU GEBÜRSTET 19435 9220 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 19435 9220 BRAT
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 19435 9220 BRBB
GEBÜRSTETES KUPFER 19435 9220 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 19435 9220 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 19435 9220 BROB
CREME 19435 9220 CR
FLEMISH BRONZE 19435 9220 FBR
FLEMISH GOLD 19435 9220 FG
GOLDFARBEN 19435 9220 GC
WEISS 19435 9220 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76
EINBAUTIEFE (MM)	100
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	691lm // 9,9W // 70lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BRAT


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **19435_XXX0_HAND.pdf**

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Stucanet**	-
 **Wood**	-
 **Concrete**	-
 **Concrete + plaster**	-
 **Lintel + plaster**	-
 **Hollow-core slab**	-
 **Hollow-core slab + plaster**	-
 **Stretched ceiling**	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Ausschnittmaß (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DEEP RINGO OK LED 92733


19435 9220 BRAT

LED Betriebsgeräte

Leuchten

Min. Strom | Max. Strom


ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45

DEEP RINGO OK LED 92733


19435 9220 BRAT



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 2 | 2

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster


Ausschnittmaß (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 4(4) | 4(4)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster


Ausschnittmaß (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(1) | 2(1)


Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2


Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster


Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster


Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->3 | 2->3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 3(3) | 3(3)


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84

DELTALIGHT

DEEP RINGO OK LED 92733


19435 9220 BRAT



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2 | 2

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2(1)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BRAT

Notes: