



## SPY FOCUS ON MP 927

19874 9200 W

BESCHIKBAAR IN



**ZWART** 19874 9200 B

**FLEMISH BRONZE** 19874 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 19874 9200 FG

**VOLLEDIG WIT** 19874 9200 FW

**WIT** 19874 9200 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                       |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                                               |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                         |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.6                                                          |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                        |
| <b>INFO</b>                   | ADJUSTABLE BEAM 12°-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F                                            |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, EAC, ENEC, LCA                           |

### Info lichtbron

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                          |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 89 / Rg: 100                                             |
| <b>SMD</b>                      | SDCM1                                                        |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                          |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                               |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 12°-45°                                                      |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2009lm // 17,2W // 117lm/W                                   |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 703lm // 19,8W // 36lm/W                                     |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Opties

COVERSET R 90-100

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19874\\_9X00\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL






1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

SPY FOCUS ON MP 927







19874 9200 W

|                                                                                    |                                                                                                                                                 |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 56 | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 82                     | 2(2)   2(2) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                         | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                              | 1   -       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                                          | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 84                  | 3(3)   3(2) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                        | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                                    | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 90                                   | 2->2   2    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 50                                      | 1   1       | <input type="checkbox"/> |

# DELTA LIGHT

## SPY FOCUS ON MP 927


19874 9200 W

|                                                                                    |                                                                                                                                                |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimtype: 1-10V<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                                       | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                                        | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 84                              | 2(2)   2(2) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                      | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 50 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 55 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 48 | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 60                             | 1(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 60                             | 1(0)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 30                       | 1           | <input type="checkbox"/> |



# DELTALIGHT

## SPY FOCUS ON MP 927

19874 9200 W

|                                                                                  |                          |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>21032 0305</b>        | LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Dimtype: DALI            |                                                    |                            |
|                                                                                  | Uitsparingsmaat (mm): 30 |                                                    |                            |

### Coversets

|                                                                                   |                       |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
|   | <b>204 00 90 ANO</b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>204 00 90 B</b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>204 00 90 W</b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 100 ANO</b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>204 00 100 B</b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b>204 00 100 W</b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |

Notes: