



## SPY 39 TRIMLESS 93020

24121 9320 FG

DISPONIBLE EN

**NOIR** 24121 9320 B

**ALU BROSSÉ** 24121 9320 BRA

**ANTHRACITE BROSSÉ** 24121 9320 BRAT

**CUIVRE BROSSÉ** 24121 9320 BRCU

**OR BROSSÉ** 24121 9320 BRG

**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 24121 9320 BROB


**FLEMISH BRONZE** 24121 9320 FBR

**FLEMISH GOLD** 24121 9320 FG

**COULEUR OR** 24121 9320 GC

**NOIR PIANO** 24121 9320 PB

**BLANC** 24121 9320 W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur                                             |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Encastré                                      |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | circulaire - Ø KIT                                    |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b> | 80                                                    |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20                                                  |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.3                                                   |
| <b>ORIENTATION</b>                    | 0° à 45° inclinable, 355° rotatif                     |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | D                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC                             |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                       |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                                     |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°                                                       |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 888lm // 9,9W // 90lm/W                                   |

### Références obligatoires

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  
MOUNTING KIT AIR 103  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [24121\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                  |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                   |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>                 |  15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC    | Required |
|                                                                                                                             |  15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC    | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1           | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103              | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103                | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1            | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103               | Required |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les alimentations led



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

#### # de luminaires

Courant min. | Courant max.









SPY 39 TRIMLESS 93020

24121 9320 FG

|                                                                                    |                                                                          |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |             |                          |
|    | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |             |                          |
|    | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |             |                          |
|    | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |             |                          |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V                                              |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |             |                          |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: DALI                                                  |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |             |                          |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: non dimmable                                          |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 30                                            |             |                          |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: WDL = dimmable sans fil                               |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 45                                            |             |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir                       |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 56                                            |             |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                   |             |                          |
|                                                                                    | Dimension de découpe (mm): 82                                            |             |                          |











SPY 39 TRIMLESS 93020

24121 9320 FG

|                                                                                    |                                                                                                                                                     |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 72            | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir                  | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 72                                   | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 84 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir<br>Dimension de découpe (mm): 55           | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 55                             | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 90                            | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 50                               | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Type de gradation: 1 à 10 V<br>Dimension de découpe (mm): 54                              | 3   3          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Type de gradation: DALI<br>Dimension de découpe (mm): 54                                  | 3   3          | <input type="checkbox"/> |

SPY 39 TRIMLESS 93020


24121 9320 FG

|                                                                                    |                                                                                                                                              |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil<br>Dimension de découpe (mm): 84         | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil<br>Dimension de découpe (mm): 54 | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br>Type de gradation: fin de phase<br>Dimension de découpe (mm): 50     | 2->2   0    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br>Type de gradation: fin de phase<br>Dimension de découpe (mm): 55     | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Type de gradation: fin de phase<br>Dimension de découpe (mm): 55     | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br>Type de gradation: fin de phase<br>Dimension de découpe (mm): 48     | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br>Type de gradation: fin de phase<br>Dimension de découpe (mm): 40                 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br>Type de gradation: fin de phase<br>Dimension de découpe (mm): 40                   | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 60                | 2(2)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br>Type de gradation: non dimmable<br>Dimension de découpe (mm): 60                | 2(1)        | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS 93020

24121 9320 FG



**21032 0295**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2



Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

### kit de montage



**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.



Dimension de découpe (mm): 105

### kit de montage plafond tendu




**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC



**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC




### kit de montage - side air + light



**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103



Dimension de découpe (mm): 168



**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1




Dimension de découpe (mm): 168

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS 93020

24121 9320 FG

### kit de montage - top air + light




**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103

☐

Dimension de découpe (mm): 135

### kit de montage - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimension de découpe (mm): 135

### kit de montage - no air




**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

☐

Dimension de découpe (mm): 168


### modifier les dispositifs de lumière



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Terminez votre produit



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS 93020

24121 9320 FG

|                                                                                   |                          |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <hr/>                                                                             |                          |                 | <input type="checkbox"/> |
| <b><u>24144 0010 GC</u></b>                                                       | SPY 39 TUBE GC           |                 |                          |
| <hr/>                                                                             |                          |                 |                          |
| <b><u>24144 0010 W</u></b>                                                        |                          |                 | <input type="checkbox"/> |
| SPY 39 TUBE W                                                                     |                          |                 |                          |
| <hr/>                                                                             |                          |                 |                          |
|  | <b><u>24144 0070</u></b> | SPY 39 TUBE SBL | <input type="checkbox"/> |

Notes: