





## DEEP RINGO OK LED 92733

**PRODUCTREFERENTIE** 19435 9220 BROB

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 19435 9220 B  
**ALU GEBORSTELD** 19435 9220 BRA  
**GEBORSTELD ANTRACIET** 19435 9220 BRAT  
**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 19435 9220 BRBB  
**GEBORSTELD KOPER** 19435 9220 BRCU  
**GEBORSTELD GOUD** 19435 9220 BRG  
**GEBORSTELD OUD BRONS** 19435 9220 BROB  
**CRÈME** 19435 9220 CR  
**FLEMISH BRONZE** 19435 9220 FBR  
**FLEMISH GOLD** 19435 9220 FG  
**GOUD KLEUR** 19435 9220 GC  
**WIT** 19435 9220 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                         |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 76                                              |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 100                                                    |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | min.5                                                  |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.3                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | 0° tot 30° zwenkbaar, 360° roteerbaar                  |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC, EPD, LCA                           |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 33°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 691lm // 9,9W // 70lm/W                                   |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **19435 XXX0 HAND.pdf**

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BROB


### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1


Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BROB




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1) | 2(1) ☐

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop


**Uitsparingsmaat (mm):** 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 ☐

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4) ☐

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1) ☐

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1) ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->3 | 2->3 ☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 90



**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3) | 3(3) ☐


**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 84

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BROB



### **21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3

☐

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 54



### **21012 0258**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 50



### **21012 0278**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55



### **21012 0288**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55



### **21012 0298**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 48



### **21012 0480**


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



### **21012 0500**


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



### **21032 0295**


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30



### **21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO OK LED 92733

19435 9220 BROB

Notes: