
DELTALIGHT




# M26L - BOXY L 93033 MDL

**RÉFÉRENCE** 10734 9320 B-B

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 10734 9320 B-B
**NOIR-FLEMISH BRONZE** 10734 9320 B-FBR
**NOIR-FLEMISH GOLD** 10734 9320 B-FG
**BLANC-BLANC** 10734 9320 W-W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 33° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 729lm // 9,9W // 74lm/W |

**Remarques**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Références optionnelles**

DIMMABLE MODULATOR

**Accessoires**

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

DELTALIGHT

# M26L - BOXY L 93033 MDL

10734 9320 B-B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **10734_XXX0_HAND.pdf**


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### le cable d'alimentation

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19


**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

### SMART 48

### # de luminaires


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 19


**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

### les alimentations led

### # de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Type de gradation: non dimmable**

DELTALIGHT


# M26L - BOXY L 93033 MDL

10734 9320 B-B




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 40**

## modifier les dispositifs de lumière





**251 70 03 01 B** BOXY HONEYCOMB B

**251 70 03 01 W** BOXY HONEYCOMB W




**251 70 03 04 B** BOXY SOFTENING LENS B

**251 70 03 04 W** BOXY SOFTENING LENS W




**251 70 03 05 B** BOXY GLASS SBL B





**251 70 03 05 W** BOXY GLASS SBL W

DELTALIGHT

# M26L - BOXY L 93033 MDL

10734 9320 B-B

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Couleurs disponibles |
|---|---|
|  **23358 0000** SLM26L - PROFILE | |
|  **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m | |
|  **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m | |
|  **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m | |

Notes: