
DELTALIGHT




M26L - BOXY L 93033 MDL

ODNIESIENIE 10734 9320 B-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 10734 9320 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 10734 9320 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 10734 9320 B-FG
BIALY-BIALY 10734 9320 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	729lm // 9,9W // 74lm/W

Uwagi

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Akcesoria

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

DELTALIGHT

M26L - BOXY L 93033 MDL

10734 9320 B-B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **10734_XXX0_HAND.pdf**


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 19


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

SMART 48

opraw


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

DELTALIGHT


M26L - BOXY L 93033 MDL

10734 9320 B-B



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Typ ściemniania: nie ściemnialny



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła




251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W



251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B





251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

DELTALIGHT

M26L - BOXY L 93033 MDL

10734 9320 B-B

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Dostępne kolory
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: