
DELTALIGHT




ENTERO RD-L X 92730

RIFERIMENTO PRODOTTO 28447 9220 FW

DISPONIBILE IN
NERO 28447 9220 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 28447 9220 FBRX
COMPLETAMENTE BIANCO 28447 9220 FW
ANTRACITE 28447 9220 N





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 112
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	175
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.16
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	0.76
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,3-30,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-3802lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3802lm // 30,8W // 123lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2623lm // 35,4W // 74lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM

Opzioni

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Accessori

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS

DELTALIGHT

ENTERO RD-L X 92730

28447 9220 FW

ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **28447_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	-	
 **Plasterboard**	-	
 **Stucanet**	-	
 **Wood**	-	
 **Concrete**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Concrete + plaster**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Lintel + plaster**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Hollow-core slab**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Stretched ceiling**	-	

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led | **# apparecchi**

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

ENTERO RD-L X 92730


28447 9220 FW



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45

ENTERO RD-L X 92730


28447 9220 FW



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) | 2(1) | 1(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0) | 1(0)


Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1 | 1


Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(1) | 1(0) | 1(0)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 3(3) | 3(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(0) | -

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 1(1) | 1(0) | -

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

ENTERO RD-L X 92730


28447 9220 FW



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 2->2 | 2 | 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 1 | 1 | 1

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 1 | 1 | 1

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1 | 1 | 1

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 2(2) | 2(2) | 2(1) | 1(1)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1 | 1 | 1 | 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 1 | 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 | 1 | -

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60

ENTERO RD-L X 92730


28447 9220 FW



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 1(0)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 1

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 1


Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


Accessori ottici




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS



28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS



28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS




28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

DELTALIGHT


ENTERO RD-L X 92730

28447 9220 FW



28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Notes: