





## SPY 39 ON 92720

24127 9220 PB

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 24127 9220 B  
**ALU GEBORSTELD** 24127 9220 BRA  
**GEBORSTELD ANTRACIET** 24127 9220 BRAT  
**GEBORSTELD KOPER** 24127 9220 BRCU  
**GEBORSTELD GOUD** 24127 9220 BRG  
**GEBORSTELD OUD BRONS** 24127 9220 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 24127 9220 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24127 9220 FG  
**VOLLEDIG WIT** 24127 9220 FW  
**GOUD KLEUR** 24127 9220 GC  
**PIANO ZWART** 24127 9220 PB  
**WIT** 24127 9220 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                                         |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar                  |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC, LCA                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 849lm // 9,9W // 86lm/W                                   |

### Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Opties

COVERSET R 90-100

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24127\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2











Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON 92720










24127 9220 PB

|                                                                                    |                                                                                                                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL<br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 45          | 2              | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 56 | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 82                     | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                         | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                              | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                                          | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 84                  | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                        | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 90                                   | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON 92720


24127 9220 PB

|                                                                                    |                                                                   |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                                       |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                                    |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                              |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                                    |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> DALI                                                               |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                                    |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                                    |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                                    |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2   0    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48                                                    |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                                      |                                                                   |             |                          |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 40                                                    |                                                                   |             |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON 92720

24127 9220 PB




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1 ☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2) ☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1) ☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30

### Coversets



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO


☐

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

☐

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W

☐



**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

☐

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W


☐

# DELTALIGHT

## SPY 39 ON 92720

24127 9220 PB


### Licht veranderende onderdelen



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Maak je product af



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: