



## SPY 20 CLIP 92730

27211 9220 B-B

DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 27211 9220 B-B



**FLEMISH BRONZE-BLACK** 27211 9220 FBR-B

**FLEMISH GOLD-BLACK** 27211 9220 FG-B

**COMPLETAMENTE BIANCO** 27211 9220 FW

**ORO COLORATO-NERO** 27211 9220 GC-B

**BIANCO-BIANCO** 27211 9220 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                                                           |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Semi incassato                                                          |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - 43                                                                     |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 40                                                                               |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP20                                                                             |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.1                                                                              |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | 0° to 90° girevole, 355° rotazione                                               |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC<br>SPY 20 TUBE B included |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, LCA                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                    |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-305lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 91 / Rg: 100                                       |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                  |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                    |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 150000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 305lm // 3,1W // 99lm/W                                |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 230lm // 3,6W // 64lm/W                                |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27211\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Wood              | -            |
|  Concrete          | -            |
|  Hollow-core slab  | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14


☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

## SPY 20 CLIP 92730

27211 9220 B-B




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3->14



**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3->14



**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3->14



**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3->14



**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3->14



**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3->14



**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

16 | 16 | 16



**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 56**



**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

26(25) | 25(25) | 24(19) | 19(12)











**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 82**


SPY 20 CLIP 92730

27211 9220 B-B

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 72            | 4->18(15)   17(10)   16(7)           | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                  | 3->15   3->15   3->15                | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 72                                | 2->17(15)   2->17(10)   2->15(7)   - | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 84  | 8->40(39)   40(28)   29(19)   -      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 55           | 6->17(15)   2->14(10)   2->10(7)   - | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 55                          | 4->17(15)   2->14(10)   2->9(7)   -  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 90                      | 17->29   12->29   10->30   10->23    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 136</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 90 | 15(12)                               | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 148</b><br>LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 48                     | 7(3)                                 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 50                         | 6->15   4->15   4->15   4->13        | <input type="checkbox"/> |

## SPY 20 CLIP 92730

27211 9220 B-B




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12



**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4->19 | 4->19 | 4->18 | 4->12



**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

25(25) | 25(25) | 25(20) | 20(13)



**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12



**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

7->10



**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

10->15 | - | - | -



**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

6->10 | 6->9 | -



**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

12->18 | 12->17 | -



**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3->15 | 3->14 | 3->9 | -



**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**



**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

5->7




**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**

## SPY 20 CLIP 92730

27211 9220 B-B




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

5->7

☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

5->7

☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2->17(15)

☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 60**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)

☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2->17(10)

☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->15

☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->15

☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**



**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14

☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

Notes: