



## M26L - BOXY L 93033 MDL

10734 9320 B-FG



BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 10734 9320 B-B

**ZWART-FLEMISH BRONZE** 10734 9320 B-FBR

**ZWART-FLEMISH GOLD** 10734 9320 B-FG

**WIT-WIT** 10734 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                     |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC   |

### Elektrische info

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>          | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>        | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                               |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC                        |

### Info lichtbron

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                               |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                             |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 33°                                               |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 729lm // 9,9W // 74lm/W                           |

### Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

BOXY HONEYCOMB  
BOXY SOFTENING LENS  
BOXY GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [10734\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Dimtype: WDL = draadloos

#### SMART 48

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




10

Dimtype: niet dimbaar

# DELTALIGHT

## M26L - BOXY L 93033 MDL

10734 9320 B-FG

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                         |    |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                         |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                            |                                                         |    |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                         |                                                         |    |                          |

### Licht veranderende onderdelen





|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>251 70 03 01 B</b> BOXY HONEYCOMB B      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 01 W</b> BOXY HONEYCOMB W      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 04 B</b> BOXY SOFTENING LENS B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 04 W</b> BOXY SOFTENING LENS W | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 05 B</b> BOXY GLASS SBL B      | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>251 70 03 05 W</b> BOXY GLASS SBL W      | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M26L - BOXY L 93033 MDL

10734 9320 B-FG

### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                   |                                       | Beschikbare kleuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |                                  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |            |

Notes: