



M26L - SPY FOCUS MP 927 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 23233 9205 W



BESCHIKBAAR IN

ZWART 23233 9205 B

FLEMISH BRONZE 23233 9205 FBR

FLEMISH GOLD 23233 9205 FG

WIT 23233 9205 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roterbaar
INFO	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	703lm // 19,8W // 36lm/W

Opmerkingen

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23233_XXXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

4

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

6


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Power box

armaturen





armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom





DELTALIGHT


M26L - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23233 9205 W

	23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Dimtype: niet dimbaar			
23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W		5	☐
	23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Dimtype: niet dimbaar			
23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W		5	☐

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN




SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Beschikbare kleuren
	<u>23358 0000</u> SLM26L - PROFILE	
	<u>23358 0010</u> SLM26L - PROFILE 1m	
	<u>23358 0020</u> SLM26L - PROFILE 2m	
	<u>23358 0030</u> SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile		Beschikbare kleuren
	<u>23375 0000</u> SLM35R - PROFILE	

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 927 DIM5

23233 9205 W

	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: