



DOT.COM L2 ST 92716

424 213 02 921 W-FG

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 424 213 02 921 B-B



CZARNY-CHROM 424 213 02 921 B-C

BLACK-FLEMISH GOLD 424 213 02 921 B-FG

BIAŁY-CZARNY 424 213 02 921 W-B

BIAŁY-CHROM 424 213 02 921 W-C

BIAŁY-FLEMISH GOLD 424 213 02 921 W-FG



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 84 x 40
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	62
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.30
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	2 x REFLECTOR SP-16° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-1050mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 2,8-6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 315-597lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	16°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	597lm // 6,3W // 95lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	491lm // 7W // 68lm/W

Wymagania





LED POWER SUPPLY 500 / 1050mA-DC DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [424_213_02_XXX_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 30	7 ☐
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 45	7 ☐
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 30	7 ☐
 300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 45	7 ☐

	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	7 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	7 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	7 ☐
Typ ściemniania: nie ściemniany		
Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	7 ☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	8 7 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	12(12) 12(9) 9(6) ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	8(5) 7(3) ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2->7 2->7 ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	8(5) 7(3) - ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	7(5) 4(3) - ☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny		
Wymiar wycięcia (mm): 55		



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

7(5) | 4(3) | -



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

6->14 | 5->14 | 5->11



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 90



300 90 136


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

7(6)



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 90



300 90 148


LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W

3(1)



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 48



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->7 | 2->7 | 2->6



Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0021


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->9 | 2->8 | 2->6



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0035


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->9 | 2->9 | 2->6



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 004W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

12(12) | 12(9) | 9(6)



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84



21012 005W


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2->9 | 2->8 | 2->6



Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0278




LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

3->4 | 3->4 | -



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55

	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 55	6->9 6->8 - ☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 48	2->7 2->4 - ☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 40	3->3 ☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 30	7 ☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 30	7 ☐

Notes: