



## DEEP RINGO X 93033

19434 9320 N



DISPONIBILE IN

**NERO** 19434 9320 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 19434 9320 FBRX

**ANTRACITE** 19434 9320 N

**BIANCO** 19434 9320 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                    | indoor-outdoor                                        |
| <b>IP</b>                                          | Soffitto Incasso                                      |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                    | rotondo - 76                                          |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                  | 90                                                    |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b> | min.5                                                 |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                    | IP65                                                  |
| <b>PESO (KG)</b>                                   | 0.2                                                   |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                               | non regolabile                                        |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                | REFLECTOR FL-33°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | D                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, EAC, ENEC, EPD                          |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                       |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                     |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 33°                                                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 803lm // 9,9W // 81lm/W                                   |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19434\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)



# DELTALIGHT

## DEEP RINGO X 93033

19434 9320 N

### Alimentatore per led

### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

DEEP RINGO X 93033

19434 9320 N

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br>Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 56 | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 82      | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 72             | 2(1)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                   | 2              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 72                                 | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 84   | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 55            | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 55                           | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 90                       | 3->3   2->3    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili<br>Dimensione del foro (mm): 84         | 3(3)   3(3)    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO X 93033

19434 9320 N




### **21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3 ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**




### **21012 0258**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**




### **21012 0278**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




### **21012 0288**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 55**




### **21012 0298**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2 ☐

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**




### **21012 0480**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2) ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 60**




### **21012 0500**

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1) ☐

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 60**




### **21032 0295**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**



### **21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO X 93033

19434 9320 N

Notes: