
DELTALIGHT




NEEDLE 1 TRC OK 93033

PRODUCTREFERENTIE 25015 9320 BBR

BESCHIKBAAR IN
ZWART BRONS 25015 9320 BBR
FLEMISH GOLD 25015 9320 FG





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	0° tot 50° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	LENS FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, LCA

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	519lm // 5,7W // 90lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	380lm // 6,6W // 58lm/W

Benodigdheden

CONNECTION TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **25015_XXXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

NEEDLE 1 TRC OK 93033

25015 9320 BBR

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen	# armaturen
# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.	**Min. stroom | Max. stroom**



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

NEEDLE 1 TRC OK 93033


25015 9320 BBR



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 4(2)


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3


Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(3) | 4(2)

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10) | 9(6)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 92 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W — 3(1)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 48



300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 40



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 3->4

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 119 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 — 1


Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 42

DELTALIGHT

NEEDLE 1 TRC OK 93033

25015 9320 BBR



300 90 121 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 2->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->4(3) | 3(2)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4(3) | 3(2)

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 2->8(8) | 8(6) | -

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 5->7 | 4->7 | 4->6

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 90



300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 2->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 43



300 90 5120 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 3->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 61



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->3 | 3

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4 | 4

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4 | 4

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54

NEEDLE 1 TRC OK 93033


25015 9320 BBR



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6) | 5(5)

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4 | 4 | 4

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 2->2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 3->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 4->4

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3 | 3 | 3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 4(3)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 4(2)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

DELTALIGHT

NEEDLE 1 TRC OK 93033

25015 9320 BBR




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Onderdelen voor electrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: