





## NEEDLE 1 TRC OK 93033

25015 9320 BBR

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART BRONS** 25015 9320 BBR  
**FLEMISH GOLD** 25015 9320 FG



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                            |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                                    |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                              |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.2                                               |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 50° zwenkbaar, 350° roteerbaar             |
| <b>INFO</b>                   | LENS FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F                                            |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, EAC, ENEC, LCA                           |

### Info lichtbron

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                      |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 92 / Rg: 98                                          |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM2                                                    |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2 (threshold 0,6m)                                     |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 41000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 33°                                                      |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 519lm // 5,7W // 90lm/W                                  |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 380lm // 6,6W // 58lm/W                                  |

### Benodigdheden

CONNECTION TRIMLESS  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25015\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

## NEEDLE 1 TRC OK 93033

25015 9320 BBR




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6)

☐

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2)

☐

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 72




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3

☐

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2)

☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6)

☐

**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 84




**300 90 92** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W

3(1)

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 48




**300 90 108** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 40




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

3->4

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55



**300 90 119** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8

1








☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 42

## NEEDLE 1 TRC OK 93033

25015 9320 BBR

|                                                                                    |                                                          |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>300 90 121</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8   | 2->3 <input type="checkbox"/>               |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                   |                                             |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                 |                                             |
|    | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7      | 2->4(3)   3(2) <input type="checkbox"/>     |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                           |                                             |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                 |                                             |
|    | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 | 4(3)   3(2) <input type="checkbox"/>        |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                            |                                             |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 55                                 |                                             |
|    | <b>300 90 134</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7   | 2->8(8)   8(6)   - <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V of met drukknop                           |                                             |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 84                                 |                                             |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV        | 5->7   4->7   4->6 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                    |                                             |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 90                                 |                                             |
|  | <b>300 90 3112</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8  | 2->3 <input type="checkbox"/>               |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                   |                                             |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 43                                 |                                             |
|  | <b>300 90 5120</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8  | 3->3 <input type="checkbox"/>               |
|                                                                                    | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                   |                                             |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 61                                 |                                             |
|  | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER           | 2->3   3 <input type="checkbox"/>           |
|                                                                                    | Dimtype: niet dimbaar                                    |                                             |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 50                                 |                                             |
|  | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1      | 4   4 <input type="checkbox"/>              |
|                                                                                    | Dimtype: 1-10V                                           |                                             |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 54                                 |                                             |
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5      | 4   4 <input type="checkbox"/>              |
|                                                                                    | Dimtype: DALI                                            |                                             |
|                                                                                    | Uitsparingsmaat (mm): 54                                 |                                             |

# DELTALIGHT

## NEEDLE 1 TRC OK 93033

25015 9320 BBR



**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 5(5)



**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4 | 4



**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 54




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 50




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 50




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

4->4



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3 | 3



**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3




**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 30

## NEEDLE 1 TRC OK 93033

25015 9320 BBR



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


3



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

### Onderdelen voor elektrische verbinding



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Notes: