



M26L - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL

19892 9000 FBR

BESCHIKBAAR IN



ZWART 19892 9000 B

FLEMISH BRONZE 19892 9000 FBR

FLEMISH GOLD 19892 9000 FG

GOUD KLEUR 19892 9000 GC

WIT 19892 9000 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	WALLWASH LENS EXCL LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	490lm // 11,7W // 42lm/W

Opmerkingen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

M26L - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL

19892 9000 FBR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19892_XXX0_HAND.pdf](#)


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

Dimtype: WDL = draadloos


16

SMART 48

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

16



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Dimtype: WDL = draadloos


16

LED voedingen

armaturen

i # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom






300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Dimtype: niet dimbaar

8

M26L - SPY 52 WALLWASH SOFT 930 MDL





19892 9000 FBR

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Dimtype: niet dimbaar			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 40			

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Beschikbare kleuren

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: