



## INFORM RI DOWN 92748

26811 9220 W-W

DOSTĘPNE W



**CZARNY-CZARNY** 26811 9220 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 26811 9220 B-FG

**FLEMISH GOLD-BLACK** 26811 9220 FG-B

**BIAŁY-CZARNY** 26811 9220 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 26811 9220 W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                              |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Montowane na powierzchni, Sufit Podwieszane       |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                    |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 1.8                                                     |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                           |
| <b>INFORMACJA</b>          | 96 x REFLECTOR WFL-71°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMIACZA</b>     | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | C                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC                                              |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 60000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 71°                                                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 3456lm // 22,9W // 151lm/W                           |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 2886lm // 26,3W // 110lm/W                           |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

### Opcje

SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26811\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Zasilacz LED

# opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny<br>Wymiar wycięcia (mm): 72 | 1 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI<br>Wymiar wycięcia (mm): 72                       | 1 <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## INFORM R1 DOWN 92748

26811 9220 W-W



### Ostona

|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 62 ANO</u></b>  | COVERSET R 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 B</u></b>    | COVERSET R 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 W</u></b>    | COVERSET R 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|   | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## INFORM R1 DOWN 92748

26811 9220 W-W

|                                                                                   |                             |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
|  | <b><u>204 80 80 W</u></b>   | COVERSET S 80 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b> | COVERSET S 90 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>204 90 90 B</u></b>   | COVERSET S 90 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | <b><u>204 90 90 W</u></b>   | COVERSET S 90 W   | <input type="checkbox"/> |

### Części do zwieszenia

|                                                                                    |                            |                                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>15225 0300 B</u></b> | SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m B | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>15225 0300 W</u></b> | SUSPENSION SET 30 2x0,75 1,6m W | <input type="checkbox"/> |

### Elementy połączenia elektrycznego

|                                                                                     |                            |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>15225 0360 B</u></b> | CONNECTION ST B          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     |                            | Wymiar wycięcia (mm): 43 |                          |
|                                                                                     | <b><u>15225 0360 W</u></b> | CONNECTION ST W          | <input type="checkbox"/> |

Notes: