





M26L - HALOSCAN HP SOFT 93014 MDL

23131 9010 W

DISPONIBILE IN
NERO 23131 9010 B
BIANCO 23131 9010 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-14° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	14°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1062lm // 13,6W // 78lm/W

Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Accessori

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93014 MDL

23131 9010 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23131_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

SMART 48

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

14

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7



Tipo di regolazione: non dimmerabile

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93014 MDL




23131 9010 W

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	17	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	7	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	14	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 40			

Accessori ottici

	23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	☐
	23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B	☐


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Colori disponibili
	
	
	

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93014 MDL

23131 9010 W




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Colori disponibili




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: